

マルチフラッシュライタ
S550-MFW1U Ver.4.20
書き込み対応デバイスリスト

S550-MFW1U Ver.4.20 の書き込み対応デバイスは下記の通りです。

(2005/4/20現在)

ファミリ	シリーズ	グループ	Type No.	Memory size(byte)		Package	パラレル書き込み		シリアル書き込み			
				ROM	RAM		対応状況	パラレリアダプタ	対応状況	ターゲットMCUのVcc (*1)		
M16C	M32C/80	M32C/83	M30833FJFP (*7)	512K	31K	100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)		5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)		
			M30833FJGP (*7)			100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)				
			M30833FJTGP			100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)				
			M30833FJVGP			100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)				
			M30835FJGP (*7)			144P6Q-A		MFW-S7,S35 (*3)(*13)				
			M30835FJTGP			144P6Q-A		MFW-S7,S35 (*3)(*13)				
			M30835FJVGP			144P6Q-A		MFW-S7,S35 (*3)(*13)				
		M32C/84	320K+4K	M30843FWFP	24K	100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)		5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)		
				M30843FWGP		100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)				
				M30845FWGP		144P6Q-A		MFW-S7,S35 (*3)(*13)				
				M30843FWTGP		100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)				
				M30845FWTGP		144P6Q-A		MFW-S7,S35 (*3)(*13)				
			384K+4K	M30843FHFP	24K	100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)			5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)	
				M30843FHGP		100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)				
				M30845FHGP		144P6Q-A		MFW-S7,S35 (*3)(*13)				
				M30843FHTGP		100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)				
				M30845FHTGP		144P6Q-A		MFW-S7,S35 (*3)(*13)				
			512K+4K	M30843FJFP	24K	100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)				5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)
				M30843FJGP		100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)				
				M30845FJGP		144P6Q-A		MFW-S7,S35 (*3)(*13)				
				M30843FJTGP		100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)				
				M30845FJTGP		144P6Q-A		MFW-S7,S35 (*3)(*13)				
		M32C/85	320K+4K	M30853FWFP	24K	100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)		5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)		
				M30853FWGP		100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)				
				M30855FWGP		144P6Q-A		MFW-S7,S35 (*3)(*13)				
				M30853FWTGP		100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)				
				M30855FWTGP		144P6Q-A		MFW-S7,S35 (*3)(*13)				
			384K+4K	M30853FHFP	24K	100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)			5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)	
				M30853FHGP		100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)				
				M30855FHGP		144P6Q-A		MFW-S7,S35 (*3)(*13)				
				M30853FHTGP		100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)				
				M30855FHTGP		144P6Q-A		MFW-S7,S35 (*3)(*13)				
			512K+4K	M30853FJFP	24K	100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)				5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)
				M30853FJGP		100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)				
				M30855FJGP		144P6Q-A		MFW-S7,S35 (*3)(*13)				
				M30853FJTGP		100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)				
				M30855FJTGP		144P6Q-A		MFW-S7,S35 (*3)(*13)				
		M32C/86	512K+4K	24K	M30865FJGP	144P6Q-A		MFW-S7,S35 (*3)(*13)		5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)		
					M30865FJTGP	144P6Q-A		MFW-S7,S35 (*3)(*13)				
		M32C/88	320K+4K	18K	M30880FWTGP	100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)		5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)		
					M30882FWTGP	144P6Q-A		MFW-S7,S35 (*3)(*13)				
			384K+4K	M30880FHTGP	100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)					
				M30882FHTGP	144P6Q-A		MFW-S7,S35 (*3)(*13)					
			512K+4K	M30880FJTGP	100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)					
		M30882FJTGP	144P6Q-A		MFW-S7,S35 (*3)(*13)							

*必ず、後記の注意事項をご確認ください。

マルチフラッシュライタ
S550-MFW1U Ver.4.20
書き込み対応デバイスリスト

(2005/4/20現在)

ファミリ	シリーズ	グループ	Type No.	Memory size(byte)		Package	パラレル書き込み		シリアル書き込み		
				ROM	RAM		対応状況	パラレルアダプタ	対応状況	ターゲットMCUのVcc (*1)	
M16C	M16C/80	M16C/80	M30800FCFP	128K	10K	100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)	5V ± 5%		
			M30800FCGP			100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)			
			M30802FCGP			144P6Q-A		MFW-S7,S35 (*3)(*13)			
			M30803FGFP			100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)			
			M30803FGGP	100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)					
			M30805FGGP	144P6Q-A		MFW-S7,S35 (*3)(*13)					
			M30802SGP-BL (*6)	ROM外付け	10K	144P6Q-A	-	-			
			M30805SGP-BL (*6)	ROM外付け	24K	144P6Q-A	-	-			
		M16C/80T	M30800FCTFP	128K	10K	100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)	5V ± 5%		
		M16C/60	M16C/62	M16C/62	M30624FGFP	256K	20K	100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)	5V ± 5%
					M30624FGGP			100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)	
					M30625FGGP			80P6S-A		MFW-S5	
	M16C/62A		M16C/62A	M16C/62A	M30620FCAFP	128K	10K	100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)	5V ± 5%
					M30620FCAGP			100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)	
					M30621FCAGP			80P6S-A		MFW-S5	
				M30624FGAFP	256K	20K	100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)		
				M30624FGAGP			100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)		
				M30625FGAGP			80P6S-A		MFW-S5		
	M16C/62L		M16C/62L	M16C/62L	M30624FGLFP	256K	20K	100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)	3.3V ± 5%
					M30624FGLGP			100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)	
					M30625FGLGP			80P6S-A		MFW-S5	
	M16C/62M		M16C/62M	M16C/62M	M30620FCMFP	128K	10K	100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)	3.3V ± 5%
					M30620FCMGP			100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)	
					M30621FCMGP			80P6S-A		MFW-S5	
				M30624FGMFP	256K	20K	100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)		
				M30624FGMGP			100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)		
				M30625FGMGP			80P6S-A		MFW-S5		
	M16C/62T		M16C/62T	M16C/62T	M30620FCTFP	128K	10K	100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)	5V ± 5%
					M30620FCUFP			100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)	
					M30621FCTGP			80P6S-A		MFW-S5	
				M30621FCUGP	256K	20K	80P6S-A		MFW-S5		
				M30624FGTGP			100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)		
				M30624FGUFP			100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)		
	M16C/62N	M16C/62N	M16C/62N	M3062GF8NFP	64K	8K	100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)	3.3V ± 5%	
				M3062GF8NGP			100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)		
				M30620FCNFP			128K	10K	100P6S-A		
M30620FCNGP			100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)						
M30621FCNGP			80P6S-A		MFW-S5						
M30624FGNFP			256K	20K	100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)				
M30624FGNGP					100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)				
M30624FGNHP					100PFB-A		MFW-S26 (*4)				
M30625FGNGP			80P6S-A		MFW-S5						

*必ず、後記の注意事項をご確認ください。

マルチフラッシュライタ
S550-MFW1U Ver.4.20
書き込み対応デバイスリスト

(2005/4/20現在)

ファミリ	シリーズ	グループ	Type No.	Memory size(byte)		Package	パラレル書き込み		シリアル書き込み		
				ROM	RAM		対応状況	パラレルアダプタ	対応状況	ターゲットMCUのVcc (*1)	
M16C	M16C/60	M16C/62P	M30622F8PFP	64K+4K	4K	100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)		5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)	
			M30622F8PGP			100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)			
			M30623F8PGP			80P6S-A		MFW-S5			
			M30620FCPFP	128K+4K	10K	100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)			
			M30620FCPGP			100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)			
			M30621FCPGP			80P6S-A		MFW-S5			
			M30624FGPFP	256K+4K	20K	100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)			
			M30624FGPGP			100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)			
			M30625FGPGP			128P6Q-A		MFW-S21 (*3)			
			M30626FHPFP	384K+4K	31K	100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)			
			M30626FHPGP			100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)			
			M30627FHPGP			128P6Q-A		MFW-S21 (*3)			
		M30626FJPFP	512K+4K		100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)				
		M30626FJPGP			100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)				
		M30627FJPGP			128P6Q-A		MFW-S21 (*3)				
		M16C/62PT	M3062CF8TFF	64K+4K	4K	100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)		5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)	
			M3062CF8TGP			100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)			
			M3062AFCTFF	128K+4K	10K	100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)			
			M3062AFCVFP			100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)			
			M3062AFCTGP			100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)			
			M3062AFCVGP	384K+4K	31K	100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)			
		M3062JFHFF	100P6S-A				MFW-S1,S34 (*12)				
		M3062JFHTGP	100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)						
		M16C/6N	M306N0FGTFF	256K	10K	100P6S-A		MFW-S6,S34 (*12)		5V ± 5%	
			M306N1FCTFF	128K	5K	100P6S-A		MFW-S6,S34 (*12)			
			M306NAFGTFF	256K	10K	100P6S-A		MFW-S6,S34 (*12)			
			M306NBFCTFF	128K	5K	100P6S-A		MFW-S6,S34 (*12)			
		M16C/6N4	M306N4FCTFF	128K+4K	5K	100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)		5V ± 5%	
			M306N4FGTFF	256K+4K	10K	100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)			
			M306N4FGVFP			100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)			
		M16C/6N5	M306N5FCTFF	128K+4K	5K	100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)		5V ± 5%	
			M306N5FCVFP			100P6S-A		MFW-S1,S34 (*12)			
		M16C/6NK	M306NKFHGP	384K+4K	31K	100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)		5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)	
			M306NKFJGP	512K+4K		100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)			
		M16C/6NL	M306NLFHGP	384K+4K	31K	100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)		5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)	
			M306NLFJGP	512K+4K		100P6Q-A		MFW-S2,S23 (*2)			
M16C/6NM	M306NMFHGP	384K+4K	31K	128P6Q-A		MFW-S21 (*3)		5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)			
	M306NMFJGP	512K+4K		128P6Q-A		MFW-S21 (*3)					
M16C/6NN	M306NNFHGP	384K+4K	31K	128P6Q-A		MFW-S21 (*3)		5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)			
	M306NNFJGP	512K+4K		128P6Q-A		MFW-S21 (*3)					

*必ず、後記の注意事項をご確認ください。

マルチフラッシュライタ
S550-MFW1U Ver.4.20
書き込み対応デバイスリスト

(2005/4/20現在)

ファミリ	シリーズ	グループ	Type No.	Memory size(byte)		Package	パラレル書き込み		シリアル書き込み		
				ROM	RAM		対応状況	パラレルアダプタ	対応状況	ターゲットMCUのVcc (*1)	
M16C	M16C/20	M16C/20	M30201F6FP (*9)	48K	2K	56P6S-A	MFW-S4 (*4)		5V ± 5%		
			M30201F6TFP (*9)			56P6S-A					
			M30201F6SP (*9)			52P4B-A					
		M16C/21	M16C/22	M30218FCFP (*9)	128K	12K	100P6S-A	MFW-S14 (*4)		5V ± 5%	
				M30220FCGP	128K	10K	144P6Q-A	MFW-S8 (*4)	5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)		
		M30220FCRP	144PFB-A	MFW-S9 (*4)							
		M30221FCFP	120P6R-A	MFW-S10 (*4)							
		M16C/24	M16C/2N	M30245FCGP	128K	10K	100P6Q-A	MFW-S23		3.3V ± 5%	
		M16C/10	M16C/1N	M302N2FCTGP	128K	5K	80P6S-A	MFW-S11 (*4)	5V ± 5%		
				M302N1FCTHP			80P6Q-A	MFW-S20 (*4)			
		M16C/Tiny	M16C/26	M16C/1N	M301N2F8TFP	64K	3K	48P6Q-A	MFW-S22 (*3)	5V ± 5%	
					M30262F3GP	24K+4K	1K	48P6Q-A	MFW-S25	5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)	
	M30262F4GP				32K+4K		48P6Q-A	MFW-S25			
	M30262F6GP		48K+4K	2K	48P6Q-A	MFW-S25					
	M16C/26A		M16C/26A	M16C/26A	M30262F8GP	64K+4K		48P6Q-A	MFW-S25	5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)	
					M30260F3AGP	24K+4K	1K	48P6Q-A	MFW-S25		
					M30260F3TGP			48P6Q-A	MFW-S25		
					M30260F3VGP			48P6Q-A	MFW-S25		
					M30260F6AGP	48K+4K	2K	48P6Q-A	MFW-S25		5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)
					M30260F6TGP			48P6Q-A	MFW-S25		
					M30260F6VGP			48P6Q-A	MFW-S25		
					M30260F8AGP	64K+4K		48P6Q-A	MFW-S25		5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)
	M30260F8TGP		48P6Q-A	MFW-S25							
	M30260F8VGP		48P6Q-A	MFW-S25							
	M16C/28		M16C/28	M16C/28	M30280F6HP	48K+4K	4K	80P6Q-A	MFW-S32	5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)	
					M30281F6HP	64K+4K		64P6Q-A	MFW-S31		
					M30280F8HP			80P6Q-A	MFW-S32		
					M30281F8HP	64P6Q-A	MFW-S31				
					M30280FAHP	96K+4K	8K	80P6Q-A	MFW-S32		
	M30281FAHP		64P6Q-A	MFW-S31							
	M16C/29		M16C/29	M16C/29	M30290FAHP	96K+4K	8K	80P6Q-A	MFW-S32	5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)	
					M30290FATHP			80P6Q-A	MFW-S32		
					M30290FAVHP	80P6Q-A	MFW-S32				
					M30291FAHP	64P6Q-A	MFW-S31				
		M30291FATHP			64P6Q-A	MFW-S31					
		M30291FAVHP			64P6Q-A	MFW-S31					
M30290FCHP		128K+4K			12K	80P6Q-A	MFW-S32				
M30290FCTHP						80P6Q-A	MFW-S32				
M30290FCVHP						80P6Q-A	MFW-S32				
M30291FCHP						64P6Q-A	MFW-S31				
M30291FCTHP						64P6Q-A	MFW-S31				
M30291FCVHP						64P6Q-A	MFW-S31				

*必ず、後記の注意事項をご確認ください。

マルチフラッシュライタ
S550-MFW1U Ver.4.20
書き込み対応デバイスリスト

(2005/4/20現在)

ファミリ	シリーズ	グループ	Type No.	Memory size(byte)		Package	パラレル書き込み		シリアル書き込み	
				ROM	RAM		対応状況	パラレルアダプタ	対応状況	ターゲットMCUのVcc (*1)
M16C	R8C/Tiny	R8C/10	R5F21102FP (*6)	8K	512	32P6U-A	-	-	5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)	
			R5F21102DFP (*6)	12K	768	32P6U-A	-	-		
			R5F21103FP (*6)			32P6U-A	-	-		
			R5F21103DFP (*6)			32P6U-A	-	-		
			R5F21104FP (*6)			16K	1K	32P6U-A		-
		R5F21104DFP (*6)	32P6U-A	-	-					
		R8C/11	R5F21112FP (*6)	8K	512	32P6U-A	-	-	5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)	
			R5F21112DFP (*6)	12K	768	32P6U-A	-	-		
			R5F21113FP (*6)			32P6U-A	-	-		
			R5F21113DFP (*6)			32P6U-A	-	-		
			R5F21114FP (*6)			16K	1K	32P6U-A		-
		R5F21114DFP (*6)	32P6U-A	-	-					
		R8C/12	R5F21122FP (*6)	8K+4K	512	32P6U-A	-	-	5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)	
			R5F21122DFP (*6)	12K+4K	768	32P6U-A	-	-		
			R5F21123FP (*6)			32P6U-A	-	-		
			R5F21123DFP (*6)			32P6U-A	-	-		
			R5F21124FP (*6)			16K+4K	1K	32P6U-A		-
		R5F21124DFP (*6)	32P6U-A	-	-					
		R8C/13	R5F21132FP (*6)	8K+4K	512	32P6U-A	-	-	5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)	
			R5F21132DFP (*6)	12K+4K	768	32P6U-A	-	-		
			R5F21133FP (*6)			32P6U-A	-	-		
			R5F21133DFP (*6)			32P6U-A	-	-		
			R5F21134FP (*6)			16K+4K	1K	32P6U-A		-
		R5F21134DFP (*6)	32P6U-A	-	-					
		R8C/14	R5F21142SP (*10) (*11)	8K	512	20P2F-A		MFW-S37	5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)	
			R5F21142DSP (*10) (*11)			20P2F-A		MFW-S37		
			R5F21142DD (*10) (*11)	12K	768	20P4B	評価中	MFW-S37		評価中
			R5F21142DDD (*10) (*11)			20P4B	評価中	MFW-S37		評価中
			R5F21143SP (*10) (*11)			20P2F-A		MFW-S37		
			R5F21143DSP (*10) (*11)			20P2F-A		MFW-S37		
			R5F21143DD (*10) (*11)	16K	1K	20P4B	評価中	MFW-S37		評価中
			R5F21143DDD (*10) (*11)			20P4B	評価中	MFW-S37		評価中
			R5F21144SP (*10) (*11)	16K	1K	20P2F-A		MFW-S37		
			R5F21144DSP (*10) (*11)			20P2F-A		MFW-S37		
			R5F21144DD (*10) (*11)			20P4B	評価中	MFW-S37		評価中
			R5F21144DDD (*10) (*11)			20P4B	評価中	MFW-S37		評価中
		R8C/15	R5F21152SP (*10) (*11)	8K+2K	512	20P2F-A		MFW-S37	5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)	
			R5F21152DSP (*10) (*11)			20P2F-A		MFW-S37		
			R5F21152DD (*10) (*11)	12K+2K	768	20P4B	評価中	MFW-S37		評価中
			R5F21152DDD (*10) (*11)			20P4B	評価中	MFW-S37		評価中
			R5F21153SP (*10) (*11)			20P2F-A		MFW-S37		
			R5F21153DSP (*10) (*11)			20P2F-A		MFW-S37		
			R5F21153DD (*10) (*11)	16K+2K	1K	20P4B	評価中	MFW-S37		評価中
			R5F21153DDD (*10) (*11)			20P4B	評価中	MFW-S37		評価中
			R5F21154SP (*10) (*11)	16K+2K	1K	20P2F-A		MFW-S37		
			R5F21154DSP (*10) (*11)			20P2F-A		MFW-S37		
			R5F21154DD (*10) (*11)			20P4B	評価中	MFW-S37		評価中
			R5F21154DDD (*10) (*11)			20P4B	評価中	MFW-S37		評価中

*必ず、後記の注意事項をご確認ください。

マルチフラッシュライタ
S550-MFW1U Ver.4.20
書き込み対応デバイスリスト

(2005/4/20現在)

ファミリ	シリーズ	グループ	Type No.	Memory size(byte)		Package	パラレル書き込み			シリアル書き込み		
				ROM	RAM		対応状況	パラレルアダプタ	対応状況	ターゲットMCUのVcc (*1)		
M16C	R8C/Tiny	R8C/16	R5F21162SP (*10) (*11)	8K	512	20P2F-A		MFW-S37		5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)		
			R5F21162DSP (*10) (*11)			20P2F-A		MFW-S37				
			R5F21162DD (*10) (*11)			20P4B	評価中	MFW-S37	評価中			
			R5F21162DDD (*10) (*11)			20P4B	評価中	MFW-S37	評価中			
			R5F21163SP (*10) (*11)	12K	768	20P2F-A		MFW-S37				
			R5F21163DSP (*10) (*11)			20P2F-A		MFW-S37				
			R5F21163DD (*10) (*11)			20P4B	評価中	MFW-S37	評価中			
			R5F21163DDD (*10) (*11)			20P4B	評価中	MFW-S37	評価中			
			R5F21164SP (*10) (*11)	16K	1K	20P2F-A		MFW-S37				
			R5F21164DSP (*10) (*11)			20P2F-A		MFW-S37				
			R5F21164DD (*10) (*11)			20P4B	評価中	MFW-S37	評価中			
			R5F21164DDD (*10) (*11)			20P4B	評価中	MFW-S37	評価中			
		R8C/17	R5F21172SP (*10) (*11)	8K+2K	512	20P2F-A		MFW-S37				
			R5F21172DSP (*10) (*11)			20P2F-A		MFW-S37				
			R5F21172DD (*10) (*11)			20P4B	評価中	MFW-S37	評価中			
			R5F21172DDD (*10) (*11)			20P4B	評価中	MFW-S37	評価中			
			R5F21173SP (*10) (*11)	12K+2K	768	20P2F-A		MFW-S37				
			R5F21173DSP (*10) (*11)			20P2F-A		MFW-S37				
			R5F21173DD (*10) (*11)			20P4B	評価中	MFW-S37	評価中			
			R5F21173DDD (*10) (*11)			20P4B	評価中	MFW-S37	評価中			
			R5F21174SP (*10) (*11)	16K+2K	1K	20P2F-A		MFW-S37				
			R5F21174DSP (*10) (*11)			20P2F-A		MFW-S37				
			R5F21174DD (*10) (*11)			20P4B	評価中	MFW-S37	評価中			
			R5F21174DDD (*10) (*11)			20P4B	評価中	MFW-S37	評価中			
740	7600	7641	M37641F8FP	32K	2.5K	80P6N-A		MFW-S12 (*4)		5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)		
			M37641F8HP			80P6Q-A		MFW-S13 (*4)				
		7643	M37643F8FP	32K	2.5K	80P6N-A		MFW-S12 (*4)			5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)	
			M37643F8HP			80P6Q-A		MFW-S13 (*4)				
		38000	38C2	M38C29FFHP	60K	2K	64P6Q-A		MFW-S16 (*4)			5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)
				M38C29FFFP			64P6U-A		MFW-S17 (*4)			
	38C2A		M38C29FFAHP	60K	2K	64P6Q-A		MFW-S16 (*4)		5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)		
			M38C29FFAFP			64P6U-A		MFW-S17 (*4)				
	38K0		M38K09F8HP	32K	2K	64P6Q-A		MFW-S18 (*4)		5V ± 5%		
			M38K09F8FP			64P6U-A		MFW-S19 (*4)				
	38K0L	M38K09F8LHP	32K	2K	64P6Q-A		MFW-S18 (*4)		5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)			
		M38K09F8LFP			64P6U-A		MFW-S19 (*4)					
	38K2	M38K29F8HP	32K	2K	64P6Q-A		MFW-S18 (*4)		5V ± 5%			
		M38K29F8FP			64P6U-A		MFW-S19 (*4)					
	38K2L	M38K29F8LHP	32K	2K	64P6Q-A		MFW-S18 (*4)		5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)			
		M38K29F8LFP			64P6U-A		MFW-S19 (*4)					

*必ず、後記の注意事項をご確認ください。

マルチフラッシュライタ
S550-MFW1U Ver.4.20
書き込み対応デバイスリスト

(2005/4/20現在)

ファミリ	シリーズ	グループ	Type No.	Memory size(byte)		Package	パラレル書き込み		シリアル書き込み	
				ROM	RAM		対応状況	パラレルアダプタ	対応状況	ターゲットMCUのVcc (*1)
740	740	7542	M37542F4GP (*8) (*9)	16K	768	32P6U-A		MFW-S27 (*4)		5V ± 5% or 3.3V ± 5% (*5)
			M37542F4FP (*8) (*9)			36P2R-A		MFW-S28 (*3)		
			M37542F4SP (*8) (*9)			32P4B-A		MFW-S29 (*4)		
			M37542F8GP (*8) (*9)	32K		32P6U-A		MFW-S27 (*4)		
			M37542F8FP (*8) (*9)			36P2R-A		MFW-S28 (*3)		
			M37542F8SP (*8) (*9)			32P4B-A		MFW-S29 (*4)		
			M37542F8TGP (*8) (*9)			32P6U-A		MFW-S27 (*4)		
			M37542F8TFP (*8) (*9)			36P2R-A		MFW-S28 (*3)		
			M37542F8VGP (*8) (*9)			32P6U-A		MFW-S27 (*4)		
			M37542F8VFP (*8) (*9)			36P2R-A		MFW-S28 (*3)		

*必ず、後記の注意事項をご確認ください。

マルチフラッシュライタ
S550-MFW1U Ver.4.20
書き込み対応デバイスリスト

S550-MFW1Uによるシリアル書き込み時における注意事項

- (*1) 表中の「ターゲットMCUのVcc」とは、S550-MFW1Uによるシリアル(オンボード)書き込み時におけるターゲットMCUの電源電圧を意味しています。
- (*2) MFW-S2は販売を終了しました。MFW-S23が現在販売中の後継機種です。(ただし、MFW-S2も引き続きご使用いただけます。)
- (*3)、(*4) こちらのパラレルアダプタは、受注生産となります。(*3) 納品に約1ヵ月、(*4) 納品に約2.5ヵ月かかります。
- (*5) 「ターゲットMCUのVcc」で、「5V±5% or 3.3V±5%」と記述しているデバイスにつきましては、GUIの設定画面にてデバイスの選択が必要です。お客様ご使用のターゲットMCUのVccが3.3V±5%であれば[デバイス名(Vcc=3.3V)]、5V±5%であれば[デバイス名(Vcc=5V)]を選択してください。選択によってプログラムが変わります。場合によりデバイスを壊す恐れがありますので、くれぐれもお間違えの無いようにお願いします。
- (*6) 本デバイスは、シリアル書き込みのみ対応となります。
- (*7) 本デバイスは、シリアル書き込みの際、マーキング状態により2つの異なる書き込みシーケンス(Rev.2.0、Rev.3.0)が存在します。マーキングが以下の場合、Rev.2.0となります。

M30833FJGP XXXXXXX

M30833FJGP TS XXXXXXX ***** REV.2.0
--

マーキングが以下の場合、Rev.3.0となります。

M32C M30833FJGP XXXXXXX

M30833FJGP TS XXXXXXX ***** REV.3.0
--

- (*8) パラレル書き込みにおいて、ギャング書き込みは未対応です。
- (*9) シリアル書き込みにおいて、専用のターゲット用アダプタMFW-20SP(オプション品)が必要です。
- (*10) シリアル書き込みにおいて、専用のターゲット用アダプタS550-AD1(オプション品)が必要です。
- (*11) シリアル書き込みの際は、特別なクロック非同期式にて書き込みをおこないます。
- (*12) MFW-S1およびMFW-S6は販売を終了しました。MFW-S34が現在販売中の後継機種です。(ただし、MFW-S1およびMFW-S6も引き続きご使用いただけます。)
- (*13) MFW-S7は販売を終了しました。MFW-S35が現在販売中の後継機種です。(ただし、MFW-S7も引き続きご使用いただけます。)

- ・シリアル(オンボード)書き込み時、S550-MFW1Uの電源はVccピン(1ピン)を通じてターゲット基板から供給されます。S550-MFW1Uの消費電流は最大200mAですので、ターゲット基板側の電流容量が足りない場合は、ACアダプタを接続してS550-MFW1Uに電源を供給してください。
- ・デバイスが開発中及び書き込み対応を計画中であるものにつきましては、仕様が変更になる場合がありますので、その都度ご確認ください。
- ・S550-MFW1Uでお客様製作のターゲット基板に対するシリアル(オンボード)書き込みを行う場合は、上表の「ターゲットMCUのVcc」にて書き込みを行ってください。指定電圧範囲に入らない場合は、書き込み保証ができませんので、ご注意ください。
- ・M16C/62・62Aグループ等、動作電源電圧範囲が広いデバイスで、上表の「ターゲットMCUのVcc」より低い電圧にてご使用の場合は書き込みできませんので、特に注意が必要です。(詳細はデバイスの仕様をご確認ください。)

マルチフラッシュライタ
S550-MFW1U Ver.4.20
書き込み対応デバイスリスト

ご注意

- ・本資料は、S550-MFW1Uの特性改良、新規デバイス対応などの理由により、随時更新されます。
- ・ご購入の際は、弊社ホームページ「S550-MFW1Uサポート」で、最新情報の確認をお願い致します。
<http://www.sunnygiken.co.jp/mfw1u-support.html>
- ・本リストに掲載されていないデバイスにつきましては、弊社営業部までお問い合わせください。

最新デバイス対応ソフトウェアの入手方法

- ・最新のデバイス対応ソフトウェアは、弊社ホームページからダウンロードしてご利用ください。
- ・ダウンロードは、製品購入後90日間は無償です。90日経過後にアクセスされる方は、アクセスキーをご購入下さい。
詳しくは、弊社ホームページ「S550-MFW1Uサポート」でご確認ください。
<http://www.sunnygiken.co.jp/mfw1u-support.html>